ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ

Ультрафиолетовая лампа-светильник Ореол 8 Вт без озона/15 Вт без озона/8 Вт с озоном/15 Вт с озоном
Модели: **O8-T5 / O8-T5OZ / O15-T8 / O15-T8OZ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для **обработки воздуха и поверхностей в помещениях** ультрафиолетовым излучением и (при наличии режима) **озонированием.**
Применять **только в пустом помещении.**

Важно: изделие **не является медицинским изделием и не предназначено** для профилактики, диагностики или лечения заболеваний.

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование: УФ-лампа для обработки помещений (с функцией озонирования)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальная мощность: **8 Вт / 15 Вт**
- Номинальное напряжение: **200–240 В**
- Питание: **220 В**
- Материал корпуса: **пластик**
- Тип лампы: **T5 / T8**
- Цоколь: **G5 / G13**
- Длина: **30 см / 46 см**
- Степень защиты: **IP20**
- Кабель с выключателем: **1,5 м**
- Рекомендуемая площадь обработки: **до 40 м² / 80 м²**
- Рекомендуемое время обработки: **до 2 часов** (в зависимости от условий)

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- УФ-лампа — 1 шт.
- Скобы для крепления на стену — 1 комплект
- Переходник для соединения нескольких ламп — 1 шт.
- Паспорт-инструкция — 1 шт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. **Запрещено смотреть на включённую лампу —** риск ожога глаз.
5.2. **Избегайте попадания излучения на кожу —** риск ожогов.
5.3. Во время работы лампы **в помещении не должны находиться люди, животные и растения.**
5.4. Устанавливайте изделие **в месте, недоступном для детей.**
5.5. **Не используйте лампу как источник освещения.**
5.6. Ценные картины/предметы рекомендуется убрать или накрыть во избежание выцветания/обесцвечивания при длительном воздействии.
5.7. После обработки **обязательно проветрите помещение.**
5.8. При визуальной проверке работы используйте **защитные очки**, предназначенные для работы с УФ-излучением.
5.9. Не эксплуатируйте изделие при повреждённом кабеле/корпусе/разъёмах.
5.10. Изделие предназначено для использования **внутри сухих помещений** (IP20).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Установите лампу на стену/опору согласно комплекту крепления.
6.2. Перед включением убедитесь, что:

- помещение **пустое** (нет людей, животных, растений);
- двери и окна на время обработки **закрыты** (для лучшего эффекта);
- рядом нет предметов, чувствительных к УФ-излучению (при необходимости — убрать/накрыть);
- лампа и кабель сухие, без повреждений.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Включите лампу выключателем на кабеле.
7.2. Рекомендуемое время обработки:

15 м² / 25 м²	**25 м² / 50 м²**	**40 м² / 80 м²**
30 мин.	1 час	2 часа

7.3. При обработке предметов наилучший эффект обычно достигается на расстоянии около **1м.**
7.5. По окончании выключите лампу. Если изделие не используется **— отключите от сети.**

8. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

8.1. Для моделей O8-T5, O15-T8 без озона проветривать не нужно.
8.2. Для моделей O8-T5, O15-T8 с озоном проветривайте помещение **до 30 минут.**

9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

9.1. Для дома при обычных условиях достаточно **2 раза в неделю.**
9.2. При высокой влажности или температуре **ниже 20 °C или выше 40 °C** время обработки можно увеличить или провести обработку несколько раз.

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (УХОД)

10.1. Перед обработкой удаляйте пыль с поверхности трубки лампы **—** это повышает эффективность.
10.2. Рекомендуется протирать лампу **каждые 2 недели**, а также при появлении пыли или пятен.
10.3. Перед уходом всегда **выключайте** изделие и **отключайте от сети.**

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Если УФ-трубка не работает:
11.1. Убедитесь, что штекер питания отключён и оборудование выключено.
11.2. После выключения аккуратно встряхните основание лампы, чтобы проверить надёжность крепления.
11.3. При плохом контакте прочно прижмите основание лампы.

12. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

12.1. Хранить в сухом помещении при комнатной температуре, избегать ударов и падений.
12.2. Транспортировать в заводской упаковке, не допуская механических повреждений.

13. УТИЛИЗАЦИЯ

13.1. Утилизируйте изделие в соответствии с местными правилами утилизации электротехнических изделий.
13.2. При замене лампы соблюдайте требования безопасности и утилизации расходных элементов согласно действующим правилам вашего региона.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: 12 месяцев со дня продажи. Срок службы: 5 лет.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, механическими повреждениями, попаданием влаги, самостоятельным ремонтом.

15. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ/ИМПОРТЁРЕ

Изготовитель/Импортер: ООО «ЕС Сервис» ИНН 5260244819
Адрес: Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д. 20, помещ. 46.
Контакты: 88007770041

16. ОТМЕТКИ

Серийный номер: _____

Дата изготовления: ____ / ____ / _____

Дата продажи: ____ / ____ / _____

Подпись/печать продавца: _____